



## Zero Smog 4V Kit 2 Buse

Item No: T0053665699N

Système d

### KEY FEATURES

- + Système d'aspiration pour mise en œuvre sur jusqu'à 4 postes de travail
- + La fonction Constant Flow Control (CFC) garantit une aspiration régulée optimale à chaque poste de travail, quel que soit le nombre de postes de travail connectés
- + Contrôle électronique des filtres avec alarme visuelle et sonore
- + Test d'efficacité par connexion USB
- + 4 rouleaux pour une mise en œuvre flexible
- + Utilisable à distance via une connexion RS 232
- + Niveau de bruit réduit
- + 4 ensembles différents disponibles
- + L'installation et l'utilisation du système d'aspiration ZS 4V sont simples. Conçu spécialement comme un système compact et centralisé, il est livré, sous forme de kit, avec un tuyau flexible, un bras d'aspiration et un système de fixation, pour une possibilité de mise en œuvre immédiate sur le poste de travail. Une soufflante puissante et sans entretien garantit une aspiration continue des fumées avec un débit maximal allant jusqu'à 230 m<sup>3</sup>/h. La fonction CFC règle automatiquement la vitesse de la soufflante afin d'optimiser la force d'aspiration en fonction des besoins et de limiter la consommation d'énergie.
- + Livré avec 2 raccords tuyau flexible

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Hauteur                           | 505mm  |
| Longueur                          | 345mm  |
| Dimensions L x l x h              | 345.0 x 325.0 x 505.0mm  |
| Filtre compact                    | Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)   |
| Buse compatible                   | WX WT  |
| Coffre-fort ESD                   | Oui  |
| Maximum Aspirateur soufflant (Pa) | 2,700 Pa   |
| Capacité maximale                 | 1-4 Workstations   |
| Pouvoir                           | 275 VA   |
| UPC                               | 037103263254   |
| USB                               | L'interface USB permet de procéder à des mises à jour de micro-logiciels, à un test d'efficacité et à l'enregistrement de données. Le support USB ne doit pas être branché plus de 2 minutes ! Après deux minutes, le module USB est automatiquement déconnecté. |
| Poids (Catalogue)                 | 19.00 kg   |
| Famille de produits               | Aspiration de surface 1-4 postes de travail  |